

RCX-1500



RCX-1500 Riproduzione completa, senza compromessi.



Tutto in uno La musica è dappertutto. È sul tuo iPod® e il tuo iPhone®, è la tua collezione di CD, è la radio via etere e migliaia di altre emittenti su Internet. L'RCX-1500 ti consente con un unico apparecchio di ascoltare la tua musica preferita da ogni sorgente digitale con l'attenzione ai dettagli che ti aspetteresti solo da componenti separati specifici. Abbinalo a una coppia di diffusori di alta qualità e non avrai bisogno d'altro!

Una finestra sul mondo digitale L'RCX-1500 apre una finestra sul mondo della riproduzione digitale. Oltre ad essere un fantastico lettore CD, l'apparecchio dispone di una porta USB che consente l'agevole collegamento di iPhone, iPod, computer portatili e qualsiasi altro lettore di musica digitale. Il sintonizzatore inoltre offre accesso alle emittenti FM, DAB ed alle migliaia di radio internet oggi disponibili. Per memorizzare le tue stazioni preferite e richiamarle istantaneamente, sono a disposizione fino a 90 preselezioni per FM, DAB e radio internet.



Connettività istantanea Collegarsi a Internet non potrebbe essere più facile: basta utilizzare l'adattatore per reti wireless o cablate in dotazione. Una volta online, è possibile ascoltare le emittenti radio internet o musica da qualsiasi computer connesso alla rete. Inoltre, quando ascolti la musica presente sul tuo iPod o computer, tutti gli elenchi di riproduzione vengono ordinatamente visualizzati sul display dell'RCX-1500, pronti per essere selezionati e riprodotti da telecomando.



Tecnologia e design L'RCX-1500 è un sistema integrato realizzato con componenti di elevatissima qualità, gli stessi presenti nei nostri apparecchi separati di maggior prestigio. Il lettore CD utilizza così gli stessi convertitori D/A Wolfson del nostro modello di punta RCD-1520, mentre la sezione di amplificazione in Classe D ad alta efficienza, derivata da quella dei nostri finali di potenza, è in grado di pilotare anche i diffusori da pavimento più grandi ed esigenti, senza generare calore.





- 100 watt x 2 canali su 8 Ω
- Connessione a reti wireless o cablate per l'ascolto delle radio internet
- Collegamento per iPod o lettori mp3 multimediali sul pannello frontale
- Accesso ai contenuti musicali del vostro pc connesso in rete tramite "Media Player"
- Ascolto di programmi radio FM e DAB
- Lettore CD con caricamento del disco tramite fessura senza cassetto
- Disponibile nero o argento

www.rotel.com

iPod ed iPhone sono marchi registrati di Apple Inc.
Copyright © B&W Group Ltd. Stampato in G.B.
Rotel Europe (B&W Group Ltd) si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti in linea con gli sviluppi tecnologici. S.E. & O.

RCX-1500		
Amplificatore	Potenza in uscita continua (20-20 kHz, <0,3%, 8 ohm)	2 x 100 Watt
	Sensibilità ingr./Impedenza (AUX2)	200 mV/47 kohm
	Accettazione ingresso (AUX2)	2,5 V
	Risposta in frequenza (AUX2)	10-40 kHz (± 3 dB)
	Rapporto S/R (IHF A) (AUX2)	92 dB
Sezione FM	Sensibilità	22,2 dBf
	Rapporto S/R (a 65 dBf)	63 dBf (mono) 60 dBf (stereo)
	Distorsione armonica totale (a 65 dBf)	0,2% (mono) 0,3% (stereo)
	Risposta in frequenza	10 Hz - 15 kHz, ± 3 dB
Sezione DAB	Sensibilità	-80 dBm
	Gamma sintonia	III banda (174-240 MHz)
	Flusso dati audio	224 kbps (max)
	Risposta in frequenza	20 Hz - 20 kHz $\pm 1,0$ dB
	Ingresso antenna	75 ohm, connettore F
Sezione CD	Distorsione armonica totale (0 dBf)	0,0045% a 1 kHz
	Risposta in frequenza	20 Hz - 20 kHz $\pm 0,5$ dB
	Bilanciamento tra i canali	$\pm 0,5$ dB
	Linearità di fase	$\pm 0,5$ gradi
	Separazione stereo	90 dB a 1kHz
	Rapporto S/R (IHF A)	100 dB
	Gamma dinamica	96 dB
Specifiche generali	Assorbimento	140 Watt
	Alimentazione	120 Volt/60 Hz (USA) 230 Volt/50 Hz (Europa)
	Dimensioni (L x A x P) mm	391 x 143,8 x 343
	Dimensioni (L x A x P) in	15 1/3 x 5 3/5 x 13 1/2
	Altezza pannello frontale	3 U, 132,6 mm, 5 1/4"
	Peso (netto)	8,1 kg, 17,86 lbs

